



### MMX 11

#### Mixer preamplificatore 11 ingressi

Utile componente a rack, utilizzabile sia come mixer a 11 ingressi che come preamplificatore stereofonico.

E' possibile collegare nella parte posteriore fino a 6 microfoni (con phantom +48V) tramite XLR e 5 ingressi RCA destinati a segnali di linea. Dispone sia di uscita stereo tramite RCA che XLR. Può funzionare anche alimentato da batteria esterno a 24V.

Il Mic1 ha sempre priorità su tutti tranne che su IN/EMC (emergency)

Se si attiva il DIP Switch priority su mic 1 si avrà priorità sull'ingresso IN/EMC



Connettori in ingresso	XLR + RCA
Connettori in uscita	XLR + RCA
N. ingressi line	4 + 1 EMC
Ingressi microfonici	6
Numero canali	6
VU METERS	Si
Ingombro a rack	1U
Preascolto	No
Rapporto S/N	>70dB
Risposta in frequenza	60Hz - 15 KHz
Colore	Nero
Peso (Kg)	1,4
Dimensioni Prodotto	483 x 440 x 100 mm
Alimentazione	110/220V - 12/24V

Puoi trovare articoli correlati, accessori ed aggiornamenti su:

[www.karmaitaliana.it](http://www.karmaitaliana.it)

**Inoltre potrai scaricare i nostri cataloghi in formato PDF per:**

Mixer - Disco Light - Microfoni e radiomicrofoni - Alimentatori - accessori - Staffe porta TV - Amplificazione stereo - Diffusori passivi e amplificati



8015439900113