



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

30 June 2024

BK 12A

Box amplificato da 350W con USB+BT

Ottimo diffusore amplificato con woofer da 12" completo di tutte le funzioni disponibili in prodotti di fascia superiore. Dispone di lettore Mp3, ricevitore bluetooth, telecomando e persino tasto REC per poter registrare su chiavetta USB l'audio proveniente dalle prese microfoniche e strumenti musicali.

La performance acustica è ottima, grazie alla qualità dei suoi componenti, mentre la retroilluminazione del display consente un'ottima visibilità anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Tipo Batteria	Nessuna batteria
Funzione TWS	No
Potenza max (W)	350
Radiomicrofono	No
Tipo di diffusore	Amplificato
Dimensione Tweeter	1"
Dimensione Woofer	12" (30cm)
Tipo di amplificatore	Analogico
Magnete	40 Oz
Potenza massima	350 W
Bluetooth	Si
Radio	Si, FM
Potenza RMS (W)	175W
Lettore SD/MicroSD	Si
Lettore MP3	Include sia lettore SD che presa USB
Telecomando	In dotazione per il controllo a distanza
Ruote	Dispone di ruote per il comodo trasporto
Materiale di costruzione	Materiale plastico (ABS)
Maniglie di trasporto	Si
Bicchierino	Dotato di bicchierino per supporto a treppiede
Sensibilità	94 dB
Risposta in frequenza	20Hz - 20KHz
N. ingressi line	1
Ingressi microfonici	1
Funzione di registrazione	Si, registra direttamente su SD/USB
Colore	Nero
Peso (Kg)	11,5



VIDEO

Inquadra il QR con il tuo smartphone per visualizzare il video del prodotto. Il software per leggere i QR ? disponibile gratuitamente per tutti i tipi di telefoni provvisti di fotocamera. Visita la sezione FAQ del nostro sito per ulteriori informazioni

Puoi trovare articoli correlati, accessori ed aggiornamenti su:

www.karmaitaliana.it

Inoltre potrai scaricare i nostri cataloghi in formato PDF per:

Mixer - Disco Light - Microfoni e radiomicrofoni - Alimentatori - accessori - Staffe porta TV - Amplificazione stereo - Diffusori passivi e amplificati



8015439290221