



## SCHEDA TECNICA PRODOTTO

30 June 2024

### BK 8A


#### Box amplificato da 120W con USB+BT

Compatta e dalle ottime prestazioni, questo diffusore amplificato monta un woofer da 8" e un tweeter da 1"

L'amplificatore sprigiona una potenza massima di circa 120W e presenta, sul pannello posteriore, prese per microfono e linea con regolazioni di tonalità. Un lettore USB/SD permette di riprodurre i propri MP3. Un circuito bluetooth permette di riprodurre wireless i brani provenienti da tablet o smartphone.

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Tipo Batteria                   | Nessuna batteria                               |
| Funzione TWS                    | Si   |
| Potenza max (W)                 | 120  |
| Radiomicrofono                  | No   |
| Tipo di diffusore               | Amplificato                                    |
| Dimensione Woofer               | 8" (20cm)                                      |
| Dimensione Tweeter              | 1"   |
| Tipo di amplificatore           | Analogico                                      |
| Magnete                         | 30 Oz  |
| Potenza massima                 | 120 W  |
| Bluetooth                       | Si   |
| Radio                           | No   |
| Potenza RMS (W)                 | 60W  |
| Lettore SD/MicroSD              | Si   |
| Lettore MP3                     | Include sia lettore SD che presa USB           |
| Telecomando                     | In dotazione per il controllo a distanza       |
| Ruote                           | Non dispone di ruote                           |
| Materiale di costruzione        | Materiale plastico (ABS)                       |
| Maniglie di trasporto           | Si   |
| Bicchierino                     | Dotato di bicchierino per supporto a treppiede |
| Sensibilità                     | 93 dB  |
| Risposta in frequenza           | 20Hz - 20KHz                                   |
| Utilizzabile come cassa monitor | No   |
| Ingressi microfonici            | 1  |
| N. ingressi line                | 1  |
| Funzione di registrazione       | funzione non supportata                        |
| Colore                          | Nero   |
| Peso (Kg)                       | 5  |
| Dimensioni Prodotto             | 250 x 385 x 190 mm                             |





#### VIDEO

Inquadra il QR con il tuo smartphone per visualizzare il video del prodotto. Il software per leggere i QR ? disponibile gratuitamente per tutti tipi di telefoni provvisti di fotocamera. Visita la sezione FAQ del nostro sito per ulteriori informazioni

Puoi trovare articoli correlati, accessori ed aggiornamenti su:

[www.karmaitaliana.it](http://www.karmaitaliana.it)

**Inoltre potrai scaricare i nostri cataloghi in formato PDF per:**

Mixer - Disco Light - Microfoni e radiomicrofoni - Alimentatori - accessori - Staffe porta TV - Amplificazione stereo - Diffusori passivi e amplificati



8015439260187