



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

30 June 2024

EA 5160BT

Amplificatore HiFi 5.1

Amplificatore stereo in grado di amplificare 2 casse anteriori, 2 posteriori e un diffusore centrale. Possiede doppia uscite RCA destinata a subwoofer e doppio ingresso 6,3mm per altrettanti microfoni opzionali. Sono previsti ingressi RCA per segnali esterni (AUX e DVD) e una presa frontale da 3,5mm per un lettore MP3 esterno. Sulla parte frontale trovano posto una porta USB e una SD per la lettura di brani Mp3. Un modulo bluetooth consente lo streaming audio da telefoni o tablet mentre i comandi frontali permettono la regolazione dei volumi, tonalità e la scelta della sorgente sonora. L'ampio display mostra le principali informazioni compreso il nome del brano riprodotto. Telecomando e modulo radio FM completano questo straordinario amplificatore che non può mancare nelle moderne abitazioni.



Potenza max a 8 Ohms	160W
Connettori in ingresso	RCA + Jack 6,3mm
Connettori in uscita	Morsetti + RCA
Ingombro a rack	2U
Display	Si
Risposta in frequenza	20Hz - 20 KHz
VU METERS	Si
Potenza RMS (W)	80
Lettore SD/MicroSD	SD
Supporto 2 Ohms	No
Potenza massima	2 x 50W
Modalità Bridge	No
Bluetooth	Si
Radio	Si, FM
Telecomando	In dotazione per il controllo a distanza
Colore	Nero
Peso (Kg)	4,2
Dimensioni Prodotto	485 x 320 x 280 mm
Alimentazione	220V



Puoi trovare articoli correlati, accessori ed aggiornamenti su:

www.karmaitaliana.it

Inoltre potrai scaricare i nostri cataloghi in formato PDF per:

Mixer - Disco Light - Microfoni e radiomicrofoni - Alimentatori - accessori - Staffe porta TV - Amplificazione stereo - Diffusori passivi e amplificati



3701123976568