



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

30 June 2024

BMS 1208

Sistema di amplificazione 2.1

Straordinario sistema di amplificazione in grado di fornire una potenza complessiva di 1000W. E' composto da un subwoofer amplificato da 600W, due satelliti da 200W con relativi supporti di altezza regolabile (da 100 a 160cm) forniti in una pratica custodia. Il subwoofer monta un woofer da 12", ed è dotato di connessione bluetooth, lettore SD/USB, telecomando, controllo alti/bassi e volume, nonché regolatore di volume ed Echo dell'ingresso microfonico. Possiede inoltre due grandi maniglie per agevolare il trasporto, bicchierino per montaggio a supporto ed è rivestito in tessuto particolarmente resistente.

I satelliti si caratterizzano per il sistema bass-reflex a due vie, woofer da 8" con magneti sovradimensionati per un'eccellente riproduzione dei bassi e tweeter piezo per i medi e gli alti. Nella parte posteriore troviamo connettori jack 6,35mm e morsetti. Vengono forniti con cavi di alta qualità da 5 metri.



N. ingressi line	1+ 1AUX
Ingressi microfonici	1
Lettore MP3	Include lettore USB e MicroSD
Tipo di diffusore	Amplificato
Bicchierino	Si
Dimensione Woofer	Sub: 12"(30cm) - Satelliti: 8" (20cm)
Impedenza	8 Ohm
Maniglie di trasporto	Si
Materiale di costruzione	Legno moquettato
Risposta in frequenza	20 Hz - 20KHz
Lettore SD/MicroSD	Si
Ingressi per strumenti musicali	Si
Potenza massima	1000 W
Bluetooth	Si
Telecomando	In dotazione per il controllo a distanza
Potenza max (W)	1000
Radiomicrofono	No
Colore	Nero
Peso (Kg)	24
Dimensioni Prodotto	345 x 445 x 445 mm
Alimentazione	110V - 220V
Note	Altezza stand: 100 - 160cm

Puoi trovare articoli correlati, accessori ed aggiornamenti su:

www.karmaitaliana.it

Inoltre potrai scaricare i nostri cataloghi in formato PDF per:

Mixer - Disco Light - Microfoni e radiomicrofoni - Alimentatori - accessori - Staffe porta TV - Amplificazione stereo - Diffusori passivi e amplificati



3701123997822