



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

30 June 2024

PAA 2240

Amplificatore 480W a 2 zone DAB

Amplificatore PA professionale con gestione di segnali a 100V ma anche a 8-16 Ohm. Dispone di 2 zone a matrice sui quali gestire 4 segnali di linea e 3 microfoni. Il modulo multimediale permette di riprodurre MP3 tramite USB, TF card o connessione bluetooth e incorpora un sofisticato ricevitore radio FM e DAB+ di ultima generazione. Gestisce un segnale d'allarme, effetto sirena e mute. Ogni ingresso è regolabile in tonalità alte e basse in modo indipendente. La potenza massima è di 240W per zona.

Compatibile formato Mp3	Si, legge brani Mp3
Connettori in ingresso	XLR + RCA
Connettori in uscita	Morsetti
Ingombro a rack	2U
N. ingressi line	4
Ingressi microfonici	3
Funzioni incluse	Include lettore USB con display
Impedenze supportate	8-16 Ohm
Sirena e fischiotto	Funzione sirena
Tensione costante	Supporta 100V
Gestione zone	E' in grado di gestire 2 zone
Potenza max a 8 Ohms	2 x 240W
Rapporto S/N	Line >85dB, Mic > 72dB
Risposta in frequenza	60 Hz - 15 KHz (+/-3dB)
Funzione Voice priority	No
Funzione phantom	Si
Potenza RMS (W)	240
Multizona	2 zone
Lettore Mp3	Si
Funzione Tel paging	No
Matrice	Si
Potenza max (W)	480
Bluetooth	Si
Colore	Nero
Peso (Kg)	6,6
Dimensioni Prodotto	484 x 405 x 88 mm
Alimentazione	110V - 220V



Puoi trovare articoli correlati, accessori ed aggiornamenti su:

www.karmaitaliana.it

Inoltre potrai scaricare i nostri cataloghi in formato PDF per:

Mixer - Disco Light - Microfoni e radiomicrofoni - Alimentatori - accessori - Staffe porta TV - Amplificazione stereo - Diffusori passivi e amplificati



8015439322403