



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

30 June 2024

PAA 130

Mini amplificatore classe D 130W

Piccolo amplificatore semplice da utilizzare ed estremamente robusto. E' in grado di connettersi a diffusori ad impedenza o a tensione costante e presenta ingresso per microfono e segnale di linea. La potenza massima è di 130W. E' possibile alimentarlo anche a 24V (utile su camion e autobus). Il modulo Mp3 riproduce brani da supporti USB o tramite bluetooth.

Compatibile formato Mp3	Si, legge brani Mp3
Connettori in ingresso	RCA + Jack 6,3mm
Connettori in uscita	Morsetti
N. ingressi line	1
Ingressi microfonici	1
Impedenze supportate	4 - 8 - 16 Ohms
Tensione costante	Supporta 100V
Potenza max a 8 Ohms	130W
Risposta in frequenza	80Hz-18KHz(±3dB)
Funzione phantom	No
Potenza RMS (W)	60
Funzione di registrazione	funzione non supportata
Multizona	No
Lettore Mp3	Si
Matrice	No
Potenza max (W)	130
Alimentazione DC	24V
Bluetooth	Si
Colore	Nero
Peso (Kg)	2,3
Dimensioni Prodotto	280 x 180 x 65 mm
Alimentazione	110V - 220V



Puoi trovare articoli correlati, accessori ed aggiornamenti su:

www.karmaitaliana.it

Inoltre potrai scaricare i nostri cataloghi in formato PDF per:

Mixer - Disco Light - Microfoni e radiomicrofoni - Alimentatori - accessori - Staffe porta TV - Amplificazione stereo - Diffusori passivi e amplificati



8015439401306