



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

30 June 2024

MUSIC RD

Kit di amplificazione sonora

La combinazione perfetta per chi necessita di un impianto audio adatto sia indoor che outdoor.

E' composto da 1 diffusore amplificato da oltre 400W e da uno speaker identico ma passivo della stessa potenza.

Un cavo da 5mt con connettori speakon permette di collegare le due casse. In dotazione troverete anche due pratici supporti a treppiede che consentono di ottenere una profondità di diffusione sonora maggiore.

La cassa amplificata dispone di telecomando, lettore Mp3, ricevitore Bluetooth e ingressi sia microfonici che di linea per il collegamento dei propri apparecchi.

Il KIT è composto dai seguenti prodotti: BX 7412A + BX 7412 + RDM C125 + PE 5P



N. ingressi line	3
Ingressi microfonici	2
Lettore MP3	Include lettore USB e MicroSD
Tipo di diffusore	Amplificato
Bicchierino	Dotato di bicchierino per supporto a treppiede
Dimensione Tweeter	1"
Dimensione Woofer	12" (30cm)
Maniglie di trasporto	Si
Materiale di costruzione	Materiale plastico (ABS)
Risposta in frequenza	20Hz - 20KHz
Potenza RMS (W)	200
Lettore SD/MicroSD	Si
Funzione di registrazione	Si, registra direttamente su SD/USB
Potenza massima	800 W
Bluetooth	Ver. 5.0
Tipo di amplificatore	Digitale
Telecomando	In dotazione per il controllo a distanza
Funzione TWS	Si
Potenza max (W)	800
Radiomicrofono	No
Colore	nero
Peso (Kg)	30
Dimensioni Prodotto	600 x 800 x 600 mm
Alimentazione	110V - 220V

Puoi trovare articoli correlati, accessori ed aggiornamenti su:

www.karmaitaliana.it

Inoltre potrai scaricare i nostri cataloghi in formato PDF per:

Mixer - Disco Light - Microfoni e radiomicrofoni - Alimentatori - accessori - Staffe porta TV - Amplificazione stereo - Diffusori passivi e amplificati

