

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

## **PALCO 16**

**Dual headset wireless microphone** 













Inquadra il QR con il tuo smartphone per visualizzare il video del prodotto. Il software per leggere i QR ? disponibile gratuitamente per tutti tipi di telefoni provvisti di fotocamera. Visita la sezione FAQ del nostro sito per ulteriori informazioni



Scarica ora il catalogo aggiornato





www.karmaitaliana.it



Consisting of a small rechargeable lithium battery receiver, whose 6.3mm jack can be plugged into a common microphone socket (Hi-fi system, amplified speaker, audio mixer ...) and 2 bodypack type transmitters with headset. It is possible to change the transmitters' frequency just by pressing a button. The display shows, in addition to the current frequency, the battery charge level. It is possible to buy other units to expand the system up to 16 microphones, becoming an excellent low-cost solution for small theaters, schools or company meetings where many small theaters, schools or company meetings where many speakers have to talk.

Mic A frequency 630,10 - 645,10 Mhz Mic B frequency: 650,10 - 665,10 Mhz

Autonomy	More than 3 hours
Display	Yes
Diversity system	No
Frequency type	UHF
Operating range	25 m
Receiver dimensions	110 x 30 x 25mm
Headband weight	25 g
Frequency response	20 Hz - 20KHz
Carrying case	No
Color	black
Weight	0,4 kg
Product dimensions	64 x 85 x 20mm
Power supply	Built-in rechargeable battery

Karma Italiana srl si impegna affinchè le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.



